



KENNWERTE

CONNECTOR EXTENDER FM-CE120-S

mechanische Adaption:	Bohrung $\varnothing 8$ Niederzugzapfen M6
Zulässige Last:	max. 650 N pro Verbinder
Zulässiges Anzugsmoment:	max. 12 Nm
Einbaulage:	beliebig
Schraubenposition:	beliebig am Umfang drehbar

OBJEKT	MENGE	BAUTEILNUMMER	BEZEICHNUNG	INO-NR	N / S / W
1	1	P13001-20241-01	Verlängerung 120 schmal	INO007705	
2	1	P13001-20691-00	Niederzugzapfen 8-23 NT	INO006868	
3	1	DIN 914 - M 8 x 10	Gewindestift	INO003312	N
inotec AP GmbH Felsweg 12 35435 Wettenberg www.inotec-ap.de		alle nicht tolerierten Maße nach ISO 2768 fein	N = Norm Part S = Spare Part W = Wear Part	Maßstab: 1:1	INO-Nr.: INO007706
Datum			Name	P13001-IC	
Gezeichnet 27.01.2016			R.Grundt	SMARTTESTER® Prüfsystem	
Status			Freigegeben	Connector-Extender 120 small	
				P13001-20240-00	
				1/1	
Status	Änderung	Datum	Name	Druckdatum: Montag, 20. Juli 2020	
				Urspr: P13001-20240-00_Connector-Extender 120 small FM-CE120-S	