



KENNWERTE

CONNECTOR EXTENDER FM-CE80

mechanische Adaption:	Bohrung $\varnothing 8$ Niederzugzapfen M6
Zulässige Last:	max. 650 N pro Verbinder
Zulässiges Anzugsmoment:	max. 12 Nm
Einbaulage:	beliebig
Schraubenposition:	beliebig am Umfang drehbar

OBJEKT	MENGE	BAUTEILNUMMER	BEZEICHNUNG	INO-NR	N / S / W	
1	1	P13001-20301-02	Verlängerung 80	INO003380		
2	1	0050.1245	Niederzugzapfen 23mm	INO003289		
3	1	DIN 914 - M 8 x 16	Gewindestift	INO003313	N	
inotec AP GmbH Felsweg 12 35435 Wettenberg www.inotec-ap.de		alle nicht tolerierten Maße nach ISO 2768 fein	N = Norm Part S = Spare Part W = Wear Part	Maßstab: 1:1 INO-Nr.: INO003518		
			Datum	Name	P13001-IC SMARTTESTER® Prüfsystem	
			Gezeichnet 27.01.2016	R.Grundt		
			Status	Freigegeben	Connector-Extender 80	
					P13001-20300-00	1/1
Status	Änderung	Datum	Name	Druckdatum: Montag, 20. Juli 2020	Urspr: P13001-20300-00_Connector-Extender 80 FM-CE80	