



### KENNWERTE

### FEMALE EXTENDER FM-FE-40

- mechanische Adaption: Niederzugzapfen M5 / M6
- Zulässige Last: max. 650 N pro Verbinder
- Zulässiges Anzugsmoment: max. 12 Nm
- Einbaulage: beliebig
- Schraubenposition: beliebig am Umfang drehbar

OBJEKT	MENGE	BAUTEILNUMMER	BEZEICHNUNG	INO-NR	N / S / W
1	1	P13001-20421-01	Adapter Female 40	INO006135	
2	2	DIN 914 - M 8 x 16	Gewindestift	INO003313	N
inotec AP GmbH Felsweg 12 35435 Wettenberg www.inotec-ap.de		alle nicht tolerierten Maße nach ISO 2768 fein	N = Norm Part S = Spare Part W = Wear Part	Maßstab: 1:1 INO-Nr.: INO006134	
Datum: 16.02.2017 Name: R.Grundt			P13001-IC SMARTTESTER® Prüfsystem		
Status: Freigegeben			Female Extender 40		
				P13001-20420-00	1/1 A3
Status	Änderung	Datum	Name	Druckdatum: Montag, 20. Juli 2020	Urspr: P13001-20420-00_Female-Extender 40 FM-FE-40