



## KENNWERTE

### PLATE BETWEEN FM-PB-400

mechanische Adaption:	Verbinder für Profilsystem Nut 8 Gewindebohrung für Niederzugzapfen M6
Zulässige Last:	max. 650 N pro Verbinder
Zulässiges Anzugsmoment:	max. 12 Nm
Einbaulage:	beliebig
Schraubpositionen:	Raster 40 mm x 40 mm (Oberseite)

OBJEKT	MENGE	BAUTEILNUMMER	BEZEICHNUNG	INO-NR
1	1	P13001-21321-00	Plattenprofil PB400	INO006875
inotec AP GmbH Felsweg 12 35435 Wettenberg www.inotec-ap.de		alle nicht tolerierten Maße nach ISO 2768 fein	N = Norm Part S = Spare Part W = Wear Part	Maßstab: 1:2 INO-Nr.: INO006863
Datum			Name	
Gezeichnet 15.02.2018			R.Grundt	
Status			in Bearbeitung	
Zwischenplatte FM-PB-400				
				P13001-21320-00
				1/1
				A3
Status	Änderung	Datum	Name	Druckdatum: Dienstag, 21. Juli 2020
				Urspr: P13001-21320-00 Zwischenplatte FM-PB400